
用户手册

双路智能浇水定时器



中文

01 重要提示

请阅读并遵守以下提示，以确保安全使用并延长产品寿命：

仅限户外使用：本设备专为户外灌溉设计。为获得更好的性能并延长使用寿命，请安装在户外阴凉处。

仅可手拧：请始终用手将定时器拧紧到水龙头上。使用扳手、钳子等工具可能过度拧紧并永久损坏接口。

防冻保护：请勿让定时器结冰。冬季或低温环境下，请从水龙头上取下定时器，排空内部积水并存放在室内。

滤网维护：请定期检查内部过滤垫圈。如有污垢或堵塞，请及时清洁；如垫圈损坏，请更换，以防漏水或水流变小。

灌溉介质：仅适用于户外冷水灌溉。请勿使用化学液体或热水。

更换电池：出现低电量提示时，请用 4 节新的 AA（LR6）碱性电池同时更换。更换时保持电池仓清洁干燥。

仅支持 2.4GHz Wi-Fi：本设备仅兼容 2.4GHz Wi-Fi 网络，不支持 5GHz Wi-Fi 网络。

02 产品介绍


双路智能浇水定时器是一款支持 Wi-Fi 的灌溉控制器，帮助您更轻松、高效地管理花园浇水。

智能远程控制：将定时器连接到家庭 Wi-Fi 后，可通过手机 App 远程设置和监控浇水计划。

双路精准控制：两个浇水区域可独立管理。可为每个出水口设置自定义浇水时间和时长。

安装简便：使用 4 节 AA 碱性电池供电，无线设计，适合安装在标准户外水龙头上。

智能定时：将传统浇水系统升级为智能自动化方案，即使外出也能保持草坪和花园健康。



03 配件清单



1 x 双路浇水定时器



1 x 说明书



1 x PTFE 生料带



1 x 1/2 英寸转接头



2 x 快速接头

04 安装流程

1. 在应用商城搜索“**智能生活**”或“**涂鸦智能**”，也可扫描说明书二维码下载安装 App。


智能生活　　涂鸦智能


2. 安装 4 节新的 5 号电池，确认两个指示灯闪烁。



如果 LED 未亮，请长按任一按键 5 秒以上后松开。

3. 打开手机**蓝牙**和**定位**，然后打开智能生活 或 涂鸦智能 App。在首页右上角点击“+”，依次选择添加设备，输入 Wi-Fi 信息并完成。





4. 添加成功后，可在 App 首页设备列表中查看定时器。

05 状态指示

白灯闪烁：Wi-Fi 配网模式，等待配置。
白灯闪一次：定时器正在开启或关闭。
熄灭：正常工作状态。

06 按键操作

长按 5 秒：重置设备。
短按：开启/关闭定时器。

07 语音控制

您可以通过 **小度音箱** 使用简单语音指令控制设备。

功能	小度
开启两个区域	“打开 [设备名称]”
开启 1 区	“打开 [1 区]”
开启 2 区	“打开 [2 区]”
关闭两个区域	“关闭 [设备名称]”
关闭 1 区	“关闭 [1 区]”
关闭 2 区	“关闭 [2 区]”

注：请将 [设备名称]、[1/2 区] 替换为 App 中设置的实际名称。

08 技术规格

项目	规格
型号	WWT802
电源	4 节 5 号电池
Wi-Fi	802.11 b/g/n（仅 2.4 GHz）
工作水压	0.05 - 0.8 MPa（7.25 - 116 psi）
工作温度	3 - 45°C
防水等级	IPX5
进水口	适配 3/4 英寸标准水龙头
出水口	适配 3/4 英寸标准花园水管
净重（不含电池）	375 g
尺寸（长 x 宽 x 高）	129 x 122 x 57 mm

09 无线通信规格

协议	频率范围	最大发射功率
2.4 GHz Wi-Fi	2412 - 2484 MHz	+17 dBm